

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При покупке головки звукоснимателя требуйте проверки ее работы.

Проверьте комплектность и заполнение гарантийного и отрывных талонов.

При покупке головки в зимнее время выдержите ее в упаковке до использования при комнатной температуре не менее 6 часов.

Прежде, чем пользоваться головкой, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Помните, что не допускается хранение головки вблизи сильных магнитных полей.

Проигрывание грампластинок с царапинами может привести к поломке иглы!

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Головка звукоснимателя	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
При поставке в розничную торговую сеть:	
Упаковка	1 компл.
Винт M 2,5×8	2 шт.
Гайка M 2,5	2 шт.
Этикетка	1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая прижимная сила звукоснимателя, мН (гс)	10 ± 2 ($1,0 \pm 0,2$)
Разделение каналов, дБ, не менее, на частоте 1000 Гц	10 ± 2 ($1,0 \pm 0,2$)
для ГЗМ-055	25
для ГЗМ-155-I, ГЗМ-155-II	22
Рекомендуемая электрическая нагрузка канала с параллельно подключенной емкостью 400 пФ, кОм	47
Эффективный диапазон частот, Гц	20—20000
Чувствительность на частоте 1000 Гц, мВ·см ⁻¹ ·с	0,7—2,0
Расстояние между центрами крепления, мм	$12,7 \pm 0,1$
Габаритные размеры, мм, не более	$34 \times 16 \times 14$
Масса, г, не более	5

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОЛОВКИ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ

Стереофонические скоростно-чувствительные головки звукоснимателя ГЗМ-055 и ГЗМ-155 предназначены для воспроизведения грампластинок на электропроигрывателях по ГОСТ 11157-87 соответственно 0 и 1 групп сложности.

Головки выпускаются трех видов исполнения двух групп сложности на базе головки VMS20EMKII по лицензии фирмы «Ортофон», Дания, согласно таблице.

Группа сложности	Обозначение	Используемая игла
0 (высшая)	ГЗМ-055	Алмазная с эллиптической рабочей частью
	ГЗМ-155-I	Алмазная со сферической рабочей частью
1	ГЗМ-155-II	Алмазная со сферической рабочей частью

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГОЛОВКОЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ

Опустите предохранитель иглодержателя в нижнее положение как показано на рис. 3.

Прикрепите винтами головку к тонарму.

К выводам головки (2 вывода G, R и L), отмеченных зеленым, синим, красным и белым цветом, согласно рис. 4, пинцетом подсоедините соответствующие по цвету провода тонарма, при этом припайка проводов к выводам не допускается. Перед проигрыванием предохранитель иглодержателя поставьте в верхнее положение.

Убедитесь, что на игле и грампластинке отсутствует налипа-

ние пыли, которую необходимо удалить чистой кисточкой.

Допускается проигрывать только очищенную от пыли пластинку.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие головки требованиям ГОСТ 18631-87, технических условий 3.833.055 ТУ и утвержденному образцу при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в рудоводстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации головок звукоснимателя — 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок хранения — 30 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае отказа головки, владелец имеет право на ее бесплатный ремонт по предъявлению заполненных гарантийного и отрывных талонов. При отсутствии или незаполнении данных талонов гарантийный срок исчисляется со дня выпуска головки предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются от износа или поломки иглы.

Обмен неисправных головок осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона.

Действителен по заполнению

Рижский электромеханический завод ПО «Радиотехника»

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Головка звукоснимателя ГЗМ-155/№ 751445

Дата выпуска ОКТ 1989

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 226012, Рига, ул. Кр. Барона, 130

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____ число, месяц, год

Продавец _____ подпись или штамп

Штамп магазина _____

Действителен по заполнению

Рижский электромеханический завод ПО «Радиотехника»

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Головка звукоснимателя ГЗМ-155/№ 751445

Дата выпуска ОКТ 1989

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 226012, Рига, ул. Кр. Барона, 130

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____ число, месяц, год

Продавец _____ подпись или штамп

Штамп магазина _____